



# Kanalrelais SWITCH KR 461

Das Kanalrelais SWITCH KR 461 ist eine Funktionseinheit, die mit MOBALine angesteuert wird. Diese Relaisbox mit Signal- und Schaltstromkreisen wird dezentral vor Ort installiert. Genau dort, wo sie benötigt wird.

Das KR461 agiert als universelles Programmgerät mit einem Signal- und Schaltstromkreis. Eine optische Zustandsanzeige erleichtert die Kontrolle. Es kann zusätzlich auch manuell gesteuert werden.

Die Programmierung des SWITCH erfolgt über die steuernde MOBALine-Hauptuhr (EuroTime-Center ETC) oder bequem über die PC-Software «Switch Editor».

Die Kombination mehrerer SWITCH ermöglicht den Ausbau auf bis zu 64 Kanäle. Die Kanalrelais werden direkt über MOBALine gesteuert und gespiesen, daher ist keine weitere Speise- oder Steuerleitung erforderlich.

Beliebig viele Relais können mit der gleichen Kanaladresse abgeschlossen werden, wenn sie das gleiche Schaltverhalten aufweisen sollen. Die Montage erfolgt auf DIN-Standardmontageschienen.

Technische Daten	KR 461
Abmessungen (BxHxT)	17.8x90x65 mm
Ausgang	1 Umschaltkontakt
Eingang	MOBALine
Schaltfunktion	Ein/Aus, wird minütlich aktualisiert
Signalfunktion	1-99 s
Schaltleistung	250V, 150W, 1250VA
Manuelle Betätigung	Kippschalter AUTO/OFF/ON
MOBALine Anzeige	LED Ein = MOBALine gültig
Zustandsanzeige	Relais Ein = LED leuchtet

KR 461 in Schema für selbststrichende MOBALine-Nebenuhren

