

# Aufputz Fluchttür-Steuerterminal

mit integriertem Steuergerät, ohne Netzteil, 24 V DC

Zur Steuerung von elektrischen Verriegelungselementen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen zugelassen gem. EltVTR und EN 13637.

Stabiles Kunststoffgehäuse mit transparenter, nicht splitternder Abdeckung der Nottaste (wiederverwendbar). Das Steuerterminal stellt die Kombination aus Steuergerät und Türterminal dar. Es ist nicht mit einem integrierten Netzteil ausgestattet sondern wird über die Mobatime Türsteuerbox mit Strom versorgt und angesteuert. Eine Alarmrückstellung ist nur mit berechtigtem Schlüssel möglich.

- Nottaste beleuchtet mit wiederverwendbarer, unverlierbarer, nicht splitternder Schutzhaube
- Integrierte optische Türzustandsanzeige grün/rot/gelb für entriegelt/verriegelt/Alarm
- Hinweisschild Nottaste (Pfeil nach unten)
- Alarmsignal und Sabotagekontakt
- Schlüsseltaster zur Türsteuerung
- ohne Schliesszylinder
- Einstellbare Zeitabläufe für Kurzzeitentriegelung, Voralarm, Alarmzeit
- Überwachung der Türöffnungszeit bei Kurzzeitentriegelung.



Technische Daten	
Ausgangs- und Eingangsspannung	24 V
Gesamtstromverbrauch / max. Ausgangsstrom	0.15 A / 0.64 A
Notschalter	Ja
Leuchtmittel Notschalter	Multi-LED
Schlüsselschalter	Rundzylinder RZ, verstellbar 8 x 45 Grad, Länge 32.5 mm
Herstellerbezeichnung Rundzylinder	Keso 41.012, dormakaba 1514
Betriebstemperatur	0...+40°C
Schutzart	IP 30
Abmessungen (BxHxT)	92 x 249 x 98 mm
Gehäusefarbe	RAL 6032
Zulassungen	EN 179 / EN 1125 / EltVTR / CE /DIN EN 13637
Beschreibung	
Aufputz Fluchttür-Steuerterminal	Bestell-Nr. 110201
Zubehör	
Notausgangsschild, RAL 6029, 200x300 mm	Bestell-Nr. 111447
Schallgeber 102dB(A)	Bestell-Nr. 103770
Schallgeber 102dB(A) mit integrierter Blitzleuchte	Bestell-Nr. 114784